

タイプ	ラップトップ(OS:Windows)推奨スペック			Mac ※当社でMacは販売しておりません。
ランク	envista社 DEXIS IS 3800W /IS3700	SHINING3D社 Aoralscanシリーズ	【Ci販売商品】 商品コード : 040957 商品名 : mouse IOS用ノートPC(Bluetoothマウス付) モデル名 : DAIV Z6-I7G60SR-A	●推奨モデル MacBook Pro、Mac Mini、iMac シリーズ 非推奨 Macbook Air (コンピュータの冷却の問題によりソフトウェアのパフォーマンスに影響する可能性があります。)
OS	Windows10 Pro 64bit 以降		Windows11 Pro 64bit	
CPU	Intel Core i7-9世代以上	推奨 : Intel® Core™ i7-12700H以上 Ultra 7 および9と互換性あり 最小 : Intel® Core™ i7-11700H	Intel Core i7-13700H	●サポート対象モデルのチップ要件 8コアCPU、10コアGPU以上 【要件を満たす】 <ul style="list-style-type: none">M2 (10コアGPUバージョン以上)、M3、M4Pro / Max / Ultraのサフィックスが付いたすべてのチップ 【要件を満たしていない】 <ul style="list-style-type: none">M1 (GPU ≤ 8コア) • M2 (8コアGPUバージョン)
RAM	32GB	32GB以上	32GB	
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB	NVIDIA RTX3060以上 対象外 : RTX3050、RTX5000シリーズ 5060/5070/5080/5090	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	
容量	-	SSD 2TB(最小256GB) インストール先最低8GB/保存先最低20GB	SSD(M.2) 1TB	
保守	-	-	3年保証	
モニタ	スタンダードCRT/LCD 1920×1080	1920×1080 60Hz以上	16インチ	
インターフェース	USB3.2TypeA× 1	AOSElite : 5V/3A出力のUSB Type-C Power DeliveryまたはThunderbolt 4対応のポート×1/USB3.0TypeAポート×1※キャリブレーターを接続 AoralScan3 : USB3.0TypeAポート2ヶ所以上。※Aoralscan3とキャリブレーターを接続。 AoralScan3wireless : クレードル接続USB3.0TypeAポート1ヶ所以上。(キャリブレーターはクレードルに接続可能)		
備考	<ul style="list-style-type: none"> Ci販売モデルDAIV Z6-I7G60SR-A 右側 : USB3.0 (5Gbps)Type-A×1/Thunderbolt 4ポート(USB Type-C)×1/HDMI/電源端子 左側 : USB3.0 (5Gbps)Type-A×1/USB 3.1 Type-C×1/SDカードリーダー/ヘッドフォン,マイク端子 IS3800/3700は外付けのHDD (2TB以上) の購入を推奨致します。 			

機種	MEDIT IOS i700wireless / i700 / i500			MEDIT IOS i700wireless / i700
タイプ	ラップトップ(OS:Windows)			Mac ※当社でMacは販売しておりません。
ランク	メーカー最小要件	メーカー推奨要件	<p>【Ci販売商品】 商品コード : 040957 商品名 : mouse IOS用ノートPC(Bluetoothマウス付) モデル名 : DAVI Z6-I7G60SR-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> 推奨CPU M3(8-core CPU, 10-core GPU) M3 Pro(11-core CPU, 14-core GPU) M4(10-core CPU, 10-core GPU) M4 Pro(12-core CPU, 16-core GPU) RAM 24GB OS Monterey 12/Ventura 13/Sonoma 14/Sequoia 15 <p>【注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> i500はWindowsのみ対応で、macOSではサポートされていません。 MacBook Air のファンレスモデルでは、仕様ではなく熱による性能低下が発生する可能性があります。 USB-C ポートの要件 USB-C ポートが Power Delivery (PD) に対応しているか確認してください。PD に対応していない場合、Cポート直結ではi700/i700wは使用できませんので付属のPower Hub接続で使用します。
OS	Windows10 64bit /Windows11 64bit		Windows11 Pro 64bit	
CPU	Intel Core i5-12500H	Intel Core i7-12700H Intel Core i7-13700H	Intel Core i7-13700H	
RAM	32GB (i500は16GB)	32GB	32GB	
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060,4050 6GB NVIDIA RTX A2000 6GB	NVIDIA GeForce RTX 3070,4060 8GB NVIDIA RTX A3000 8GB	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	
容量	HDD 512GB以上	SSD 512GB以上	SSD(M.2) 1TB	
保守	3年以上のオンライン保守		3年保証	
モニタ	-	-	16インチ	
備考	<ul style="list-style-type: none"> i700Wireless,i700はUSB3.0TypeAまたはUSBTypeCはパワーデリバリー機能またはThunderbolt 3で接続します。当社販売モデルDAIV Z6-I7G60SR-Aは接続可能。 5V、3A 出力に対応した USB Type-C / USB Power Delivery (正式名称 : USB Type-C 3.1、3.2、または Thunderbolt など) <p>※Thunderbolt4は接続できない場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> i500はUSB3.0TypeAポートのみで接続します。 			